

可安装磁性开关的最小行程

适合气缸系列: **CDQ2, CDQ2W, CDQ2□□□-□S/-□T**(单作用), **CDQ2K, CDQ2KW**(杆防回转型),
CDQ2(长行程), **CDQ2□S**(耐横向负载型), **CDQ2□R/□V**(耐水性提高)

(mm)

磁性开关安装数	D-M9□V D-F7□V D-J79C	D-A9□V D-A7□ D-A80 D-A73C D-A80C	D-A9□	D-M9□WV D-M9□AV※ D-F7□WV D-F7BAV	D-M9□ D-F7□ D-J79	D-M9□W D-M9□A※	D-A7□H D-A80H	D-A79W	D-F7□W D-J79W D-F7BA D-F79F D-F7NT	D-P3DW
带1个	5	5	10(5)	10	15(5)	15(10)	15(5)	15	20(10)	15
带2个	5	10	10	15	15(5)	15	15(10)	20	20(15)	15

※适合CDQ2□R/□V(耐水性提高)的磁性开关是D-M9□A(V)型。

适合气缸系列: **CDQ2, CDQ2W**(大缸径)

(mm)

磁性开关安装数	D-M9□ D-M9□V D-F7□ D-F7□V D-J79 D-J79C	D-A9□ D-A9□V D-A7□ D-A80 D-A73C D-A80C D-A7□H D-A80H	D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV	D-F7□W D-F7□WV D-J79W D-F7BA D-F7BAV D-F7NT D-F79F	D-A79W
带1个	5	5	10	10	15
带2个	5	10	15	15	20

注) ()尺寸是磁性开关不会从缸体端面急速伸出后妨碍导线弯曲空间的最小可安装行程。(下图)

磁性开关和要使用的磁性开关安装件需要另外购买。

